

Freedconn专注于为追求个性生活的人们提供便利,轻松,安全,自由的通讯方式。健康,快乐,自由,享受是FreedConn赋予每一款骑行通讯装备的关键词。

FreedConn的每一款产品所使用的配件都是经过技术人员反复测试,精挑细选,只为顾客创造最具性价比的户外骑行通讯设备,让所有人都能够用得上的骑行通讯装备。

Freedconn为消费者带来的不仅仅是最健康,最快乐,最自由与最享受的生活体验,而是品牌所散发出的独特文化内涵与个性理念。我们真诚的希望每一位使FreedConn产品的骑行者都能够拥有财富的同时,拥有健康,自由和享受快乐!




1.主要特点

- 1.带摄像头功能
- 2.带WiFi功能(用于视频观看或下载)
- 3.可连接对讲机
- 4.可连接MP3/GPS/手机
- 5.语音提示
- 6.手机/GPS/语音提示等音频混音
- 7.语音操作(激活Siri)
- 8.可在充电时使用
- 9.同时对讲人数:6人(R1 plus)
- 10.蓝牙对讲距离:共1000米(2人对讲距离500米)(R1 plus)

1

2

2.功能介绍



- 1 1080P 120° 广角镜头/循环录像



- 2 可以同时连接两台手机,骑行过程中操作手机




- 4 蓝牙版本5.0
- 5 抓拍
- 6 WiFi传输
- 7 语音提示



- 8 噪声抑制
- 9 防水
- 10 充电电池(在充电11 语音操作电过程使用)

3

3.产品细节



4

4.多功能按钮



- 1.蓝牙开机:按住多功能键约3秒,听到“欢迎使用Freedconn产品”提示音后松开。
- 2.蓝牙关机:按住多功能键5秒钟,听到“关机”提示音后松开。
- 3.蓝牙配对:在关闭状态下,按住多功能键6秒不放,直到指示灯以红蓝灯闪烁后松开;此时你会听到“配对状态”提示音。
- 4.接听电话:蓝牙对讲机耳机与手机配对后,按一次多功能键接听电话;如没有任何操作,10秒后将自动接听来电。
- 5.拒绝来电:有来电时,按住多功能键2秒后松开,此时你会听到“Dong Dong”提示音。
- 6.电话语音切换:在呼叫过程中,按住多功能键2秒后松开,此时您会听到“Dong”提示音。
- 7.结束通话:按一下多功能键结束电话通话。
- 8.Siri激活(或在手机上手动激活Siri):双击多功能键以激活手机上的Siri语音助手或直接在手上手动激活Siri语音助手。
- 9.清除配对记录:按住关机键看到红灯亮(听到关机提示音后)不松手持续再按住3S看到红灯快闪三下(提示音)




10. (1)R1音乐播放/暂停:按一次多功能键
- (2)R1 plus 音乐播放/暂停:R1 plus 与R1 plus之间没有配对过的情况下,单击多功能键进行音乐播放/暂停。

R1 plus与R1 plus之间配对过(没有清除配对记录)的情况下,单击多功能键约10秒后,开始播放音乐,暂停播放需点击手机上的暂停键。(如需取消R1 plus与R1 plus之间配对,则需清除配对记录,清除方法见第9项)

- 11.中英文语言切换:开启蓝牙,当语音提示“欢迎使用Freedconn产品”时,双击多功能键,进行中英文语言切换。

5.旋钮



5.1 R1旋钮功能


- (1)音量调节:在呼叫/对讲/音乐播放过程中,顺时针方向转动旋钮不松手,以增加音量;当音量达到最大值时,听到“Dudu”提示音。逆时针转动不松手以减小音量;当音量最小时,您将听到“du”提示音。
- (2)音乐上/下曲:播放音乐时,逆时针转动旋钮播放上一首歌曲,顺时针转动旋钮播放下一首歌曲。

7

5.2 R1 plus旋钮功能

- (1)音乐/FM切换:R1 plus与R1 plus之间没有配对过的情况下,双击多功能键切换到FM,再次单击多功能键切换到音乐模式。
- R1 plus与R1 plus之间配对过(没有清除记录)的情况下,双击多功能键切换到FM,再次双击多功能键切换到音乐模式,此时音乐处于暂停模式,需顺时针或逆时针旋转一下旋钮进行播放。
- (2)音量/FM调节:顺时针旋转旋钮到头不放,音量增大,增大至你想要的音量时放手,最大时会有“叮咚”提示音。
- 逆时针旋转旋钮到头不放,音量减小,减小至您想要的音量时放手,最小时会有“叮咚”提示音。
- (3)FM调台:顺时针旋转一下旋钮换下一频段,逆时针旋转一下旋钮换上一频段。
- (4)音乐上/下曲:顺时针旋转一下旋钮换下一曲,逆时针旋转一下旋钮换上一曲。
- (5)通话/对讲时音量调节:通话/对讲时,逆时针旋转一下降低音量,音量到最小时会有“叮咚”提示音,时针旋转一下增加音量,增加音量到最大时会有“叮咚”提示音。

6.和的功能、操作详解



8

6.1 录像功能

- (1) 按住“**⏻**”开机键3s待绿灯亮（绿灯每隔3s闪一次）。开机状态下，插入“TF卡”或在连接wifi的情况下点击APP上的红色按钮再按一次“**⏻**”进入视频录制状态，您将听到“录像开启”的提示音。
- (2) 再次按一下“**⏻**”停止录制，同时您将听到“录像暂停”的提示音。在录制时LED灯一直保持绿色。（当存储卡容量不足时，新录制的视频将会自动替换第一个存储在内存卡的视频。）
- (3) 如果没有放入存储卡，您将听到“请插入内存卡”的提示音（最大支持64G存储卡）。

6.2 抓拍功能: 短按“**📶**”进行抓拍

6.3 WiFi 功能:

- (1) 在“录像功能”激活的状态下，按住“**📶**”键2-3秒打开WiFi，您将听到“WiFi开启”的提示音，同时绿灯每0.5s闪烁一次；
- (2) 在WiFi开启状态下，按住“**📶**”键2-3秒关闭WiFi，您将听到“WiFi关闭”的提示音，绿灯每间隔2S闪一次。

7. 如何连接R1的WiFi，以及如何在手机上查看录制的视频、图片？




9

1. 下载“GoPlus Cam” APP 到手机上
2. 打开手机上APP，点击中间“手机”图标
3. 选择wifi名为“FreedConn”后输入初始密码“12345678”进行连接
4. 返回到“GoPlus Cam” APP录像界面点击查看视频和图片或者连接电脑，在我的电脑里面找到U盘，打开里面的视频或图片文件即可播放

8. 时间设置

1. 下载“GoPlus Cam” APP 到手机上
2. 在R1 plus上打开WiFi
3. 在手机上搜索WiFi
4. 打开“GoPlus Cam” APP，点击左下角的版本号，弹出设定wifisport com时间，选择“启用”，进行时间设置。
2. 创建 txt格式文件，将其重命名为userconfig. txt，编辑内容格式为xx年-xx月-xx日xx小时: xx分钟: xx秒，例如，2018-04-23 14: 51: 52，保存。然后复制到TF卡的根目录，插入卡到R1 plus，然后启动R1 plus，时间设置成功。最后，关闭R1 plus取出TF卡并删除文件。


9. 与手机、MP3和GPS配对



10

- 第一步: 确保主机关闭，将设备放置在1米可见范围内。
- 第二步: 关机状态下按住多功能键6秒，主机将自动进入配对状态。此时，蓝色指示灯与红色指示灯交替闪烁。
- 第三步: 打开要配对的蓝牙设备，搜索并选择R1/R1 plus配对，您将听到“连接”的语音提示，待指示灯进入蓝灯有规律的闪烁后，表示配对已成功。

10. 两个R1 plus之间配对



- 第一步: 确保两个R1 plus都为关机状态，并放在1米可视范围内。
- 第二步: 同时按住两个R1 plus的开关机键8秒，听到语音提示“配对状态”；此时，指示灯红蓝灯交替闪烁，两个R1 plus都进入待配对状态。注意: 如果不能进入红蓝灯交替闪烁状态，请先进行清除配对记录操作，然后再重复以上操作。
- 第三步: 按一下其中一个R1 plus的开关机键，它会主动搜索另一台R1 plus进行配对，听到语音提示“蓝牙连接”，待指示灯进入蓝灯有规律的闪烁后，表示配对已成功。

11

11. 群组通话设置 (6人对讲)



- 第一步: 清除A、F的配对记录。
按住A、F的开关机键8秒，听到提示音“关机”继续按住3秒。
- 第二步: 以下操作参考第10项的配对操作方式。
 1. A与B配对，配对完成后，将B关机；(注意: 只是关机，不要清除配对记录)
 2. B与C配对，配对完成后，将C关机；
 3. C与D配对，配对完成后，将D关机；
 4. D与E配对，配对完成后，将E关机；
 5. E与F配对。(此时，ABCDEF都为开机状态...)
- 第三步: 将ABCDEF进行串连。
 1. D按一下开关机键连到E，会听到一串对讲提示音；
 2. C按一下开关机键连到D，会听到一串对讲提示音；
 3. B按一下开关机键连到C，会听到一串对讲提示音；
 4. A按一下开关机键连到B，会听到一串对讲提示音；(此时，ABCDEF配对成功，可以进入群组通话。)

12

12. 技术参数

- 频率: 2.4 GHz
重量: 77克
尺寸: 98 x 58 x 30 mm
电池容量: 1500 mAh
电源适配器: DC 5V/1A
镜头: 1080P
通话时长: 30小时
录像时间: 4.5小时
充电时间: 约2小时
待机时间: 12天
音乐时间: 48小时

13. 电量指示


1. 当电量充满时，蓝牙连接后蓝色LED每6s闪烁一次，如果未连接蓝牙，每6s闪烁2次。
2. 当蓝牙电量<3.5V时，您将听到“电池电量低”；当电压<3.2V时，它会自动关闭。当DVR电压<3.65V时，听到“电池电量低”，每60s会有“嘟嘟”声，当电量<3.5V时，DVR自动关机。
3. 充电时红灯保持常亮；充电完毕后(约2.5小时)，红灯熄灭。

14. 功能优先级

1. 电话；
2. PTT对讲；
3. 音乐/GPS/语音提示

13


15. 安装步骤



将耳机插头插入R1的插孔中，完成安装

14

16. 拆卸步骤



17. 日常维护

1. 请勿将R1放置在温度过高或过低的地方，最佳贮存的环境温度为-40度至60度，否则会影响R1的使用寿命；
2. 请勿将R1投入火中，否则可能会发生爆炸；
3. 请勿将R1接触锋利的物体，否则可能会发生划伤或损坏；
4. 请勿拆解R1；
5. 如果机器长期不使用，应放置在干燥通风处。一个月以上不使用，应定期给机器充电，以保持R1的使用性能。

15

18. 包装内容

1. 蓝牙主机
2. 麦克风喇叭
3. 夹子
4. 螺丝刀
5. PTT魔术贴粘带
6. 耳机魔术贴
7. USB数据线
8. 对讲机PTT控制线